

Sound Devices 833 EB-Mischer Basis-Setting

Einfaches BASIC Setting für EB-Mischer Betrieb:

- MIC = SLATE MOMENTARY (gegen versehentliches Dauerschalten)
- LINE Pegel (+4 dBu), Testton -18 dBFS (auf alle Spuren, alle Ausgänge)
- Preset 6 Metering mit L / R , 1 - 3 (groß)
- alle LowCuts 1-6 auf 80Hz
- Kompressor **aus**, aber vorbereitet mit sachter Kompression ab -23 dBFS
- EQ **aus**, aber vorbereitet (LF / MF / HF Active)
- CH7/8 recording **aus**
- Recording umgeschaltet von RF64 auf Standard WAV (BWF)
- Recording in "Daily" Ordner (morgens NEW bestätigen)
- PreRoll 10 s, PostRoll 10 s
- AUX 3/4 (Miniklinke) gibt auch L/R Mix aus
- Dan Dougan Automix **aus**, aber vorbereitet Ch1 -3
- MS Stereobreite vorbereitet für zweiten GAIN Regler
(MS Betrieb: 2 Kanäle verlinken mit (1-2 MS) oder (3-4 MS))
- PHANTOMSPEISUNG IST NOCH NICHT GESCHALTET!
(Kanal, dann Quelle wählen, +48V unten rechts)

Direkter download des Settings: [BASICSETUP](#)

Webseite mit Kurzanleitung für die SD-Karte: www.morsmedia.de/833

Fragen oder Anregungen bitte an info@morsmedia.de